

Настройка телефонов D-Link DPH-400SE для работы с услугой «Мультифон»

Для регистрации учетной записи необходимо зайти в настройки телефонного аппарата используя клавиши управления на лицевой стороне аппарата.

1. Выбрать Config
2. Ввести нужный номер линии (1-4)
3. Выбрать пункт 18.Admin и ввести пароль
4. Выбрать пункт 5.SIP
5. Выбрать пункт 1.SIP Server
6. Выбрать пункт 1.SIP Proxy и внести значение «multifon.ru». Нажать <
7. Выбрать пункт 2.Outbound Proxy и внести значение «sbc.megafon.ru». Нажать <
8. Выбрать пункт 3.Registrar Server и внести значение «multifon.ru». Нажать <
9. Нажать <
10. Выбрать пункт 2.Authentication
11. Выбрать пункт 1.Authorized ID и внести свой MSISDN указанный при регистрации в услуге Мультифон. Нажать <
12. Выбрать пункт 2.Authorized Password и внести пароль от учетной записи. Нажать <
13. Нажать <
14. Выбрать пункт 7.User Name и внести свой MSISDN (это поле используется для обозначения на главном экране название линии)
15. Выйти из настроек, сохранить конфигурацию и перезапустить аппарат.